

Комплектация задвижек МЗТА электроприводами ОАО «АБС ЗЭиМ»

Таблица 6—1

Таблица фигур	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип	Общепромышленный привод ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"	Взрывозащищенный привод ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
30с941нж 30с964нж	50	16 25	А А	ПЭМ-А3 (24 об/мин) ПЭМ-А23 (12 об/мин)	ПЭМ-А3-ИВТ4 У2 (24 об/мин) ПЭМ-А23-ИВТ4 У2 (12 об/мин) ПЭМ2-А3-ИВТ4 УХЛ2 (24 об/мин) ПЭМ2-А23-ИВТ4 УХЛ2 (12 об/мин)
30с941нж 30с964нж 30с941нж 30с964нж	80 100	16 25 16 25	А А А А	ПЭМ-А11 (24 об/мин) ПЭМ-А31 (12 об/мин)	ПЭМ-А11-ИВТ4 У2 (24 об/мин) ПЭМ-А31-ИВТ4 У2 (12 об/мин) ПЭМ2-А11-ИВТ4 УХЛ2 (24 об/мин) ПЭМ2-А31-ИВТ4 УХЛ2 (12 об/мин)
30с941нж 30с964нж 30с941нж 30с964нж	150 200	16 25 16 25	А Б Б Б	ПЭМ-А11 (24 об/мин) ПЭМ-А31 (12 об/мин) ПЭМ-Б5 (50 об/мин) ПЭМ-Б2 (25 об/мин)	ПЭМ-А11-ИВТ4 У2 (24 об/мин) ПЭМ-А31-ИВТ4 У2 (12 об/мин) ПЭМ-Б5-ИВТ4 У2 (50 об/мин) ПЭМ-Б2-ИВТ4 У2 (25 об/мин) ПЭМ2-Б5-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-Б2-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин)
30с941нж 30с964нж	250	16 25	Б Б	ПЭМ-Б5 (50 об/мин) ПЭМ-Б2 (25 об/мин)	ПЭМ-Б5-ИВТ4 У2 (50 об/мин) ПЭМ-Б2-ИВТ4 У2 (25 об/мин) ПЭМ2-Б5-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-Б2-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин)
30с941нж 30с964нж	300	16 25	Б Б	ПЭМ-Б7 (50 об/мин) ПЭМ-Б6 (25 об/мин)	ПЭМ-Б7-ИВТ4 У2 (50 об/мин) ПЭМ-Б6-ИВТ4 У2 (25 об/мин) ПЭМ2-Б7-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-Б6-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин)
30с941нж 30с964нж	400	16 25	В	ПЭМ-В14 (50 об/мин) ПЭМ-В6 (25 об/мин) ПЭМ-В46 (50 об/мин) ПЭМ-В38 (25 об/мин)	ПЭМ2-В7-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-В3-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин) ПЭМ2-В15-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-В11-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин)
30с941нж 30с964нж	500	16 25	В Г	ПЭМ-В46 (50 об/мин) ПЭМ-В38 (25 об/мин) ПЭМ-В66 с адаптером ПЭМ-В66 с адаптером	ПЭМ2-В15-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-В11-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин) привод в разработке привод в разработке
30с941нж 30с964нж	600	16 25	Г	привод в разработке	привод в разработке
30с915нж 30с915нж 30с915нж	50 80 100	40 40 40	А А А	ПЭМ-А11 (24 об/мин) ПЭМ-А31 (12 об/мин)	ПЭМ-А11-ИВТ4 У2 (24 об/мин) ПЭМ-А31-ИВТ4 У2 (12 об/мин) ПЭМ2-А11-ИВТ4 УХЛ2 (24 об/мин) ПЭМ2-А31-ИВТ4 УХЛ2 (12 об/мин)
30с915нж 30с915нж	150 200	40 40	Б Б	ПЭМ-Б5 (50 об/мин) ПЭМ-Б2 (25 об/мин)	ПЭМ-Б5-ИВТ4 У2 (50 об/мин) ПЭМ-Б2-ИВТ4 У2 (25 об/мин) ПЭМ2-Б5-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-Б2-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин)
30с915нж 30с915нж	250 300	40 40	В В	ПЭМ-В14 (50 об/мин) ПЭМ-В6 (25 об/мин)	ПЭМ2-В7-ИВТ4 УХЛ2 (50 об/мин) ПЭМ2-В3-ИВТ4 УХЛ2 (25 об/мин)
30с915нж	400	40	Г	ПЭМ-В66 с адаптером	привод в разработке